PARAMETRAGE APN des SIMS et préfixe RIO

SIM Bouygues avec ou sans convergence DATA APN identique :

SIM Bouygues de la tranche: 893320... RIO 19xxxxxxxx

Nom = Bouygues Telecom

APN = mmsbouygtel.com

Proxy = non défini

Port = non défini

Nom d'utilisateur = non défini

Mot de passe = non défini

Serveur = non défini

MMSC = http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc

Proxy MMS = 62.201.129.226

Port MMS = 8080

MCC = 208

MNC = 20

Type d'authentification = PAP

Type d'APN = default,supl,mms

Protocole APN = IPv4 (ne pas choisir IPv6)

Protocole d'itinérance APN = IPv4 (ne pas choisir IPv6)

Support = non défini

Type d'opérateur du réseau virtuel mobile = aucun

SIM Bouygues de la tranche: 893326... RIO 84xxxxxxx

SIM Bouygues avec ou sans convergence DATA apn identique :

• APN DATA

APN Internet : net26

Name = NET26

APN = net26

Type = Internet (Samsung only) ou default

Sur les routeurs 4G avec le paramétrage manuel, vous devez entrer le Dial number: *99#

• APN MMS :

Name = MMS26

APN = mms26

MMS-C: http://mms26

Proxy MMS : 10.143.156.5

Port MMS : 8080

Type = mms

SIM Orange avec ou sans convergence DATA APN différentes ! :

SIM Orange de la tranche: 893301 1... RIO 47xxxxxxx
ESIM Orange de la tranche: 893301 2... RIO 47xxxxxxx

- Les produits Apple récupèrent l'APN de manière automatique

Orange :
Apn : orange

Utilisateur : non défini

Mdp : non défini

- Android & pour les autres équipements, « remplir les champs demandés en fonction du matériel » :

Android :
- Nom : Orange World

- APN : orange

- Proxy : Non défini (par défaut)

- Port : Non défini (par défaut)

- Nom d'utilisateur : non défini

- Mot de passe : non défini

- Serveur : Non défini (par défaut)

- MMSC : http://mms.orange.fr

- Proxy MMS : non défini

- Port MMS : non défini

- MCC : 208 (par défaut)

- MNC : 01

- Type d'authentification : PAP

- Type d'APN : default,dun,supl,mms,xcap (ou mettre sans dun) sans espace

- Protocole APN : IPv6 /

- Protocole d'itinérance "de roaming" APN : IPv4

- Support (non défini)

- Activer/désactiver APN : APN activé (par défaut)

- Choix MVNO: Aucun //

- Type d'Opérateur du réseau Virtuel mobile : SPN

Enregistrer avec "les 3 points" et sélectionner l'APN crée avec le rond vide.

Orange Convergence DATA IPOE (IP privée ou publique) / Avec TDN:

* Non compatible avec les IPAD (Apple refuse les APNs personnalisés). *

Profile Name : Netw

PDP Type : IPv4

APN : Type : Static (mettre "Default" sur les Mobile/Tabs type Android)

APN : netw.vp

Authentification : None

M2M Orange/ LTE-M :

Les APN M2M proposés à nos clients pour des équipements M2M (Machine to Machine) sont : **wsiot** et **object-connected.fr** avec une préférence pour **wsiot** qui sera plus pérenne dans le temps.

Pour L2TP Orange avec TDN:

Profile Name : Netw

PDP Type : IPv4

APN : Type : Static

APN : netw2.vp

Authentification : None

Pour MtoM TELE2 avec Ligne: +46719... et ICCID : 89462038....

Nous utilisons principalement les APN's : iot.tele2.com et networth.tele2.com

Authentification : None

SIM Multi opérateurs Sierra Wireless :

Pour les sims de la tranche: 893324...
SIM M2M MOP : internet.mbqt.net / par défaut l'apn qui peut redescendre est: internet.swir